



## Componenti da parete: By-alarm Plus RF rivelat. DT PET immune

### 03835

Sicurezza / By-alarm Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

### By-alarm Plus RF rivelat. DT PET immune

Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, rilevazione di mascheramento, PET immune, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, installazione a parete, da interno, bianco

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine


1 NR

### Istruzioni, Manuali, Documentazione


- [Foglio istruzioni multilingua \(1665 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions \(609 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(610 kb\)](#)



### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Segnalatore movimento per sistemi antintrusione
- **Tipo di segnalazione:** Infrarossi/microonde (Dual)
- **Tipo di montaggio:** Struttura
- **Tensione d'esercizio:** 0,00 - 3,00 V
- **Altezza:** 120,50 mm
- **Larghezza:** 60,20 mm
- **Profondità:** 47,60 mm
- **Caratteristica:** Superficie
- **Monitoraggio della copertura:** Sì
- **Sistema radio:** Sì
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Classe VdS:** Senza

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 21. Marchio IMQ-SICUREZZA
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352708594  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 14,2x6,2x5,6 [cm]  
**Peso** 146,55 [g]

**Codice** 8007352722545  
**Qtà** 38 NR  
**Dim.** 37x28,5x25 [cm]  
**Peso** 5.930 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).