

## kit di emergenza per tubi e lampade a led 230V con batteria integrata

EMERGENCY POWER SUPPLY  
FOR 230 V LED LAMPS AND  
TUBES WITH BUILT-IN BATTERY

50-60 Hz - 110 - 265 Vac  
Adatto per tubi e lampade led a 230 Vac  
Tempo di ricarica 24 h circa  
Presenza tasto TEST  
Funzioni SA + SE, SE  
Led presenza rete

**Batteria 6 V Ni-Cd 1800 mAh integrata all'interno (VG231BU)**

Flusso luminoso massimo in emergenza  
Batteria agli ioni di litio integrata 11.1 V – 2500 mAh (VG232BU)  
Uscita azionabile da interruttore esterno  
Morsetti ad innesto rapido  
Scocca in alluminio

ALLinONE



50-60 Hz - 110 - 265 Vac  
Suitable for 230 Vac LED tubes and lamps  
Recharging time 24 h about  
TEST Key  
AA + EO, EO functions  
Led for mains voltage detection

**6 V Ni-Cd 1800 mAh built-in battery (VG231BU)**

Max luminous flux in emergency mode  
Built-in Li-ion battery 11.1V – 2500 mAh (VG232BU)  
Output controllable by an external switch  
Quick connection terminal  
Aluminium case



| CODICE         | POTENZA | AUTONOMIA | FLUSSO LUMINOSO | DIMENSIONE | PESO   |
|----------------|---------|-----------|-----------------|------------|--------|
| CODE           | POWER   | AUTONOMY  | LUMINOUS FLUX   | SIZE       | WEIGHT |
|                | W       | h         | %               | mm (A-B-C) | gr     |
| <b>VG231BU</b> | 5       | 2.30      | 100             | 220-38-27  | 310    |
|                | 9       | 1.40      | 100             | 220-38-27  |        |
|                | 12      | 1.10      | 100             | 220-38-27  |        |
| <b>VG232BU</b> | 3       | 6.20      | 100             | 240-40-27  | 370    |
|                | 6       | 3.30      | 100             | 240-40-27  |        |
|                | 12      | 1.50      | 100             | 240-40-27  |        |
|                | 24      | 1.10      | 100             | 240-40-27  |        |