

lampada di emergenza con funzione segnapasso

BLACKOUT LIGHT WITH
STEPLIGHT FUNCTION

50-60 Hz - 230 Vac
Intensità luminosa in emergenza 40 lumen
Intensità luminosa segnapasso 2 lumen
Batteria ricaricabile integrata Ni-Mh 3,6V 160mA
Led presenza rete
Led luce bianca

Funzionamento:
Solo emergenza (SE)
Sempre accesa (SA)
Emergenza con segnapasso



50-60 Hz - 230 Vac
Emergency Illuminance: 40 lumen
Steplight Illuminance: 2 lumen
Built-in rechargeable battery Ni-Mh 3,6V 160mA
Mains led indicator
White led

Functions:
Non maintained luminary (NM),
Maintained luminary (M),
Emergency and night lamp



MINI

KEYSTONE

CODICE	POTENZA	COLORE LED	AUTONOMIA	NUMERO LED	FLUSSO LUMINOSO IN EMERGENZA	FLUSSO LUMINOSO SEGNAPASSO	ATTACCO	PESO
CODE	POWER	LED COLOUR	AUTONOMY	LED NUMBER	EMERGENCY ILLUMINANCE	STEPLIGHT ILLUMINANCE	MOUNT	WEIGHT
	W		ore/hours		lm	lm		gr
KS002EM	0,5	bianco naturale/natural white	2	1	40	2	Keystone	29