



Telefono cordless KX-TGB610JT

Generale	Colore		B [Nero], C [Blu], R [Rosso], W [Bianco]
	Ricevitore cordless (quantità)		1
	Standard telefono cordless	Standard telefono cordless	DECT, GAP
		Modalità di protezione DECT	-
	Numero di linee telefoniche		1
	Funzionalità ricevitori cordless multipli		-
	Altro standard di comunicazione	Wi-Fi®	-
		Classe Bluetooth®	-
Funzione Eco		Modalità Eco	-
		Senza radiazioni	-
Pratico	Connessione allo smartphone		-
	Ripetitore disponibile		-
	Blocco chiamate per numero	Blocco chiamate (blocco di numeri specifici)	Sì (50 numeri) *1, *2
		Blocco chiamate indesiderate (Blocco di intervalli di numeri)	Sì *1
		Blocco delle chiamate con numero nascosto	Sì *1, *3
		Registrazione semplice tramite pulsante Blocco chiamate (ricevitore cordless)	Sì
		Registrazione semplice tramite pulsante Blocco chiamate (unità base)	-
	Blocco chiamate automatico	Blocco chiamate automatico	-
		Consenti database numeri	-
		Consenti elenco nomi	-

	Lingua del messaggio di saluto preregistrato	-
Riduzione dei rumori	Ricevitore cordless	-
	Sistema di risposta	-
Sistema audio personalizzato (equalizzatore)		-
Supporto HAC (Hearing Aid Compatibility)		-
Funzionamento con alimentazione di emergenza		-
Funzionamento in mancanza di corrente		-
Funzione Baby Monitor		-
Tasto funzione Smart		-
Suoneria intelligente (ricevitore cordless)		-
Risposta con qualsiasi tasto		Sì
Modalità Non disturbare	Modalità Non disturbare	-
	Opzione per ignorare la modalità Non disturbare (categoria della rubrica specificata)	-
SMS		-
Tasti parlanti		-
Restrizione chiamate		-
Chiamata di emergenza	Chiamata di emergenza	-
	Numero di elenchi di emergenza	-
Chiamata in conferenza	Conference call con linea esterna	-
	Condivisione chiamata	-
Chiamata tramite interfono	Tra ricevitore cordless e unità base	-
	Tra ricevitori cordless	-
	Interfono All	-
Orologio		Sì
Allarme	Allarme	Sì

		Opzione ripeti	Una volta/Un giorno
		Allarme memo	-
		Snooze	Sì
	Funzione cuffie Bluetooth (supporto HSP)		-
ID chiamante	ID chiamante		Sì *1
	Memoria ID chiamante		50 elementi *1, *4
	ID chiamante chiamata in attesa		Sì *5
	Suoneria categoria		-
	Suoneria privata		-
	Colori di visualizzazione categoria		-
	ID nome del chiamante	Ricevitore cordless	-
		Unità base	-
		Lingua annuncio	-
Rubrica	Memoria rubrica (nome/numero)		50 elementi (16 car/24 cifre)
	Rubrica condivisa		-
	Copia della rubrica (da ricevitore cordless a ricevitore cordless)		-
	Copia della rubrica da cellulare tramite Bluetooth		-
	Composizione rapida	Ricevitore cordless	-
		Unità base	-
	Chiamate rapide	Ricevitore cordless	-
		Unità base	-
	Selezione concatenata	Ricevitore cordless	Sì
		Unità base	-
	Compatibilità con FRITZ!BOX	Compatibilità con FRITZ!BOX	-
		Utilizzo della rubrica FRITZ!Box	-
		Indicatore ID chiamante (nome/numero)	-

Ricevitore cordless	Display	Tipo	LCD monocromatico 12 cifre x 1 riga + Imm. x 2 righe
		Dimensioni in diagonale	3,5 cm
		Lingua	Olandese, inglese, francese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo, turco
		A colori retroilluminato	Ambra
	Tasto/Pulsante	Tastierino illuminato	-
		Tasto con corsa breve	-
		Blocco chiamate	Sì
		Blocco tasti	-
		Volume laterale	-
		Tasto del volume amplificato	-
	Resistente agli urti	Resistente agli urti	Sì
		Standard di test	MIL-STD 810G: Metodo 516.6
	Volume ricevitore	Livelli volume	5 fasi
		Volume alto	Sì (+6 dB *6)
	Vivavoce	Vivavoce	-
		Full Duplex	-
		Livelli volume	-
		Volume alto	-
	Suoneria	Suoneria	20
		Livelli volume	6 fasi + OFF
	Ricomposizione	Memoria per la ricomposizione	10 numeri
		Ricomposizione automatica	-
	Indicatore	Indicatore suoneria (colore)	-
		Indicatore carica (colore)	-
	Attesa		Sì
	Silenzioso		Sì

	Jack per cuffie		-
	Montaggio a parete (caricatore)		-
	Batteria	Tipo	Ricaricabile - Ni-MH
		Quantità x Dimensioni	2 x AAA
		Autonomia di conversazione	Fino a 18 ore *7
		Autonomia in standby	Fino a 200 ore *7
		Tempo di ricarica	Circa 7 ore
Unità base	Ricevitore con filo		-
	Display	Tipo	-
		Dimensioni in diagonale	-
		Lingua	-
		A colori retroilluminato	-
	Tasto/Pulsante	Tastierino	-
		Ricerca ricevitore	Sì
		Ricerca cellulare	-
	Vivavoce	Vivavoce	-
		Livelli volume	-
		Volume alto	-
	Suoneria	Suoneria	-
		Livelli volume	-
	Ricomposizione	Memoria per la ricomposizione	-
		Ricomposizione automatica	-
	Attesa		-
	Silenzioso		-
	Possibilità di montaggio a parete		-
Sistema di risposta	Sistema di risposta		-
	Contatore messaggi		-

	Lingua del messaggio di saluto preregistrato		-
	Durata totale registrazione		-
	Avanzamento e arretramento rapido dei messaggi		-
	Avviso messaggi acustico		-
	Notifica nuovo messaggio	Tipo di notifica	-
		Lingua di annuncio della notifica di nuovi messaggi	-
	Registrazione conversazione		-
	Livelli volume altoparlante (altoparlante dell'unità base)		-
	Selezione chiamate	Ricevitore cordless	-
		Unità base	-
	Accesso remoto	Funzionamento da ricevitore cordless	-
		Funzionamento dall'esterno (DTMF)	-
	Risparmio tariffa	Risparmio tariffa	-
		Nuovi messaggi registrati	-
Accessori		Ripetitore incluso	-
		Clip per cintura incluso	-
Consumo energetico		Consumo energetico in standby dell'unità base	0,6 W
		Consumo energetico in standby del caricatore	-
Ricevitore opzionale		Ricevitore opzionale	-
Dimensioni / Peso	Unità base	Dimensioni (A x L x P)	Circa 56 mm x 78 mm x 88 mm
		Peso	Circa 80 g
	Ricevitore cordless	Dimensioni (A x L x P)	Circa 164 mm x 48 mm x 32 mm
		Peso con batteria	circa 130 g
	Caricabatteria	Dimensioni (A x L x P)	-
		Peso	-

	Ripetitore	Dimensioni (A x L x P)	-
		Peso	-
Nota			<p>*1 Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante offerto dall'operatore telefonico.</p> <p>*2 Richiede la registrazione del numero nell'elenco di blocco delle chiamate indesiderate.</p> <p>*3 Potrebbe non essere possibile bloccare le chiamate con numero nascosto, a seconda del servizio offerto dall'operatore telefonico.</p> <p>*4 La visualizzazione del nome richiede la registrazione nella rubrica.</p> <p>*5 Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante e al servizio di chiamata in attesa con identificativo del chiamante offerti dall'operatore telefonico.</p> <p>*6 Il volume massimo del ricevitore è circa il doppio rispetto ai telefoni Panasonic standard.</p> <p>*7 Le prestazioni effettive della batteria dipendono dall'utilizzo e dal tipo di ambiente.</p>

Copyright © 2026 Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA: 07409680969