

Vimar - 19008.2.L.M - Pulsante 1P NO 10A 2M luce Metal

Codice 19008.2.L.M

Famiglia Arké Metal / Apparecchi / Apparecchi di comando

base

Descrizione Pulsante 1P NO 10A 2M luce Metal

Descrizione estesa Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce

illuminabile, tasto sostituibile, Metal - 2 moduli

Prezzo € 11,88 (NR 1) listino 13.00 (iva esclusa)

Stato prodotto 3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine 20 NR




Marchi

- 01. Marchio IMQ Italia
- 04. Marchio NF Francia
- 05. Marchio SEV Svizzera
- 09. Marchio VDE Germania
- 10. Marchio EAC -Customs Union
- 13. Marchio SNI Indonesia
- 14. Marchio TSE Turchia
- 29. Marchio QCERT Colombia
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)




Disegni

VISTA INGOMBRI




download.png - download.dxf

VISTA POSTERIORE



download.png - download.dxf

VISTA 3D



download.png - download.dxf



Video

Arké abita il tuo tempo

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp

Classe: tasto

Composizione: dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Esecuzione: tasto singolo
Tipo di comando: pulsante
Contatti: 1 contatto di chiusura

Numero di poli: 1,00 Contatto di feedback: No

Numero di bascule di azionamen: 1,00 Numero dei moduli (per costruz: 2,00

Con illuminazione: Sì Tipo di montaggio: incassato

Tipo di fissaggio: bloccare in posizione

Materiale: plastica

Qualità del materiale: materiale termoplastico

Superficie: verniciato

Esecuzione della superficie: opaco

Colore: alluminio

Codice RAL (simile): 9.007,00

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di: Sì Adatto per grado di protezione: IP40

Tensione nominale: 250,00 v

Corrente di dimensionamento: 10,00 A Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm Profondità dell'apparecchio: 36,80 mm

Imballi



Codice 8007352599659

Qtà 1 NR

Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 33,8 [g]



Codice 8007352599666

Qtà 20 NR

Dim. 26,9x11,6x9 [cm]

Peso 757,8 [g]

Condividi





Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.